



## Specyfikacja Steinel LED Wall Light Outdoor L 22 S Stainless Steel | E27 Max 60W - Motion and Light Sensor

[Zobacz produkt](#)

### Ogólne

|                  |                            |
|------------------|----------------------------|
| Numer artykułu   | 220270                     |
| EAN              | 4007841009816              |
| Kod Producenta   | 009816                     |
| Producent        | Steinel                    |
| Nazwa producenta | Steinel sensor lamp L 22 S |
| Gwarancja        | 3 lata                     |
| Żywotność (h)    | 50000                      |

### Informacje techniczne

|                      |                                   |
|----------------------|-----------------------------------|
| Technologia          | Oprawa bez lampy                  |
| Napięcie lampy (V)   | 220-240                           |
| Ściemnianie          | Nie                               |
| Pasuje do gniazdka   | E27                               |
| Ilość żarówek        | 1                                 |
| Regulowana           | Nie                               |
| Montaż               | Naścienny                         |
| Oświetlenie awaryjne | Nie                               |
| Rodzaj produktu      | Oświetlenie dekoracyjne z oprawką |

### Fixture Information

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| Połączenie oprawy      | Złącze przewodów |
| Zastosowanie           | Na zewnątrz      |
| Stopień ochrony IP     | IP44             |
| Impact Protection (IK) | IK07 - 2 dźuli   |
| Kolor Oprawy           | Aluminium        |
| Obudowa                | Stal             |
| Kolor bańki            | Aluminium        |
| Seria                  | Domestic         |

## Wymiary

|                |     |
|----------------|-----|
| Długość (mm)   | 286 |
| Szerokość (mm) | 162 |
| Wysokość (mm)  | 85  |

## Sensor Information

|                                 |                |
|---------------------------------|----------------|
| Typ sensora                     | Czujnik ruchu  |
| Sensor Detection Angle (degree) | 180            |
| Sensor Reach (m)                | 10             |
| Sensor Time Setting             | 8 sec - 35 min |