



Specyfikacja Ledvance LED Iluminacja  
Endura Czarny 10W 800lm 100D - 830  
Ciepła Biel | IP44 - Czujnik ruchu i  
światła - Symetryczny

[Zobacz produkt](#)

## Ogólne

|                  |                                     |
|------------------|-------------------------------------|
| Numer artykułu   | 243562                              |
| EAN              | 4058075292154                       |
| Kod Producenta   | 4058075292154                       |
| Producent        | Ledvance                            |
| Nazwa producenta | ENDURA FLOOD SENSOR 10W 830 DG LEDV |
| Gwarancja        | 5 lat                               |

## Informacje techniczne

|                             |                                    |
|-----------------------------|------------------------------------|
| Technologia                 | Zintegrowane żarówki LED           |
| Moc (W)                     | 10W                                |
| Zamienne (W)                | 10                                 |
| Napięcie lampy (V)          | 220-240                            |
| Ściemnianie                 | Nie                                |
| Kod Koloru                  | 830 Ciepły Biały                   |
| Kolor światła               | 3000 Ciepły Biały                  |
| Oddawanie barw (Ra)         | 80-89 - Dobre odwzorowanie kolorów |
| Jasny Kolor                 | Biały                              |
| Ustawienie Kolorur          | Pojedynczy kolor                   |
| Strumień świetlny (Lumen)   | 800lm                              |
| Skuteczność świetlna (Lm/W) | 80                                 |

|                             |                              |
|-----------------------------|------------------------------|
| Kąt świecenia (w stopniach) | 120                          |
| Power factor                | >0.90                        |
| Rodzaj produktu             | Oświetlenie LED Reflektorowe |

## Fixture Information

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Montaż                 | Natynkowe          |
| Zawiera żarówkę        | Tak                |
| Połączenie oprawy      | Kabel, 3-biegunowy |
| Light Distribution     | Symetryczny        |
| Stopień ochrony IP     | IP44               |
| Impact Protection (IK) | IK06 - 1 dźuł      |
| Operating Temperature  | -10 to +40         |
| Kolor Oprawy           | Ciemnoszary        |
| Obudowa                | Aluminium          |
| Kolor bańki            | Szary              |
| Seria                  | Endura             |

## Wymiary

|                |     |
|----------------|-----|
| Długość (mm)   | 168 |
| Szerokość (mm) | 108 |
| Wysokość (mm)  | 63  |

## Sensor Information

|                                 |                                |
|---------------------------------|--------------------------------|
| Typ sensora                     | Czujnik ruchu, Czujnik światła |
| Sensor Detection Angle (degree) | 120                            |
| Sensor Reach (m)                | 2 m-9 m                        |
| Sensor Time Setting             | 10 sec - 10 min                |

[info@@budgetlight.pl](mailto:info@@budgetlight.pl)  
[www.budgetlight.pl](http://www.budgetlight.pl)

Siedziba:  
 NIK: 17260313  
 VAT: NL821186462B01

Izba Handlowa:  
 Numer NIP: PL5263132517