



Specyfikacja Ledvance Belka LED
Linear MR Sensor Aluminium
Valkoinen 11W 1430lm - 840 Zimna
Biel | 60cm - Czujnik Ruchu, Czujnik
Światła - Zamienne 1x18W

[Zobacz produkt](#)

Ogólne

Numer artykułu	255059
EAN	4099854401817
Kod Producenta	4099854401817
Producent	Ledvance
Nazwa producenta	LN MR SEN 600 P 11W MS 840 LEDV
Gwarancja	5 lat
Żywotność (h)	100000

Informacje techniczne

Technologia	Zintegrowane żarówki LED
Zamienne (W)	1x18
Moc (W)	11W
Napięcie lampy (V)	220-240
Ściemnianie	Nie
Jasny Kolor	Biały
Kod Koloru	840 Chłodny Biały
Kolor światła	4000 Chłodny Biały
Oddawanie barw (Ra)	80-89 - Dobre odwzorowanie kolorów
Ustawienie Kolorur	Pojedynczy kolor
Strumień świetlny (Lumen)	1430lm

Skuteczność świetlna (Lm/W)	130
Power factor	>0.90
Długość	60cm
Rodzaj produktu	Oprawy typu belka LED

Fixture Information

Montaż	Natynkowe
Połączenie oprawy	PI [złącze push-in]
Klosz	Opal
Stopień ochrony IP	IP44
Impact Protection (IK)	IK03 - 0.35 joule
Operating Temperature	-20 to +45
Obudowa	Aluminium
Kolor Oprawy	Biały
Oświetlenie awaryjne	Nie

Wymiary

Długość (mm)	561
Szerokość (mm)	82
Wysokość (mm)	82

Sensor Information

Typ sensora	Czujnik ruchu, Czujnik światła
-------------	--------------------------------