



Specyfikacja Philips Rura LED T8  
MASTER (EM/Mains) Ultra Output  
21.7W 3700lm - 840 Zimna Biel |  
150cm - Zamienne 58W

[Zobacz produkt](#)

## Ogólne

|                                  |                                    |
|----------------------------------|------------------------------------|
| Numer artykułu                   | 241120                             |
| EAN                              | 8719514316645                      |
| Kod Producenta                   | 31664500                           |
| Producent                        | Philips                            |
| Nazwa producenta                 | MAS LEDtube 1500mm UO 21.7W 840 T8 |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym     | 10                                 |
| Gwarancja                        | 5 lat                              |
| Klasa efektywności energetycznej | C                                  |
| Żywotność (h)                    | 70000                              |

## Informacje techniczne

|                     |                                    |
|---------------------|------------------------------------|
| Technologia         | LED                                |
| Zamienne (W)        | 58                                 |
| Moc (W)             | 21.7W                              |
| Ściemnianie         | Nie                                |
| Trzonek             | G13                                |
| Rotatable           | Nie                                |
| Kod Koloru          | 840 Chłodny Biały                  |
| Kolor światła       | 4000 Chłodny Biały                 |
| Oddawanie barw (Ra) | 80-89 - Dobre odwzorowanie kolorów |

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| Jasny Kolor                 | Biały             |
| Ustawienie Koloru           | Pojedynczy kolor  |
| Strumień świetlny (Lumen)   | 3700lm            |
| Skuteczność świetlna (Lm/W) | 170.5             |
| Rodzaj produktu             | Światłówka LED T8 |
| Typ sensora                 | Bez czujnika      |

## Informacje o żarówce

|                         |                                 |
|-------------------------|---------------------------------|
| EOC8                    | 31664500                        |
| LED Starter w komplecie | Tak                             |
| Wymagany Statecznik     | Nie                             |
| Statecznik lampy LED    | Konwencjonalny (EM), Mains (AC) |
| Wyjście lampy LED       | Ultra Output                    |
| Obudowa                 | Plastik                         |
| Seria                   | Master                          |

## Wymiary

|               |       |
|---------------|-------|
| Długość       | 150cm |
| Długość (mm)  | 1500  |
| Średnica (mm) | 28    |